



Canali di Trasmissione apparati L.P.D.

Le radio LPD (Low Power Device) non sono apparecchiature radioamatoriali e si possono essere usate liberamente, senza necessità di acquisire la licenza da radioamatore.

Gli apparati, per essere omologati debbono rispondere ad alcune caratteristiche, ovvero:

- Potenza Massima $\leq 10\text{mW}$
- Antenna fissa (non sostituibile)
- Modulazione in FM

Gli apparati L.P.D. utilizzano dei canali pre-impostati su determinate frequenze, la tabella sottostante riporta la corrispondenza esistente tra canale e frequenza di ricezione/trasmissione.

Tabella di corrispondenza Canale L.P.D. / Frequenza MHz							
Canale	Frequenza	Canale	Frequenza	Canale	Frequenza	Canale	Frequenza
1	433.075	18	433.500	35	433.925	52	434.350
2	433.100	19	433.525	36	433.950	53	434.375
3	433.125	20	433.550	37	433.975	54	434.400
4	433.150	21	433.575	38	434.000	55	434.425
5	433.175	22	433.600	39	434.025	56	434.450
6	433.200	23	433.625	40	434.050	57	434.475
7	433.225	24	433.650	41	434.075	58	434.500
8	433.250	25	433.675	42	434.100	59	434.525
9	433.275	26	433.700	43	434.125	60	434.550
10	433.300	27	433.725	44	434.150	61	434.575
11	433.325	28	433.750	45	434.175	62	434.600
12	433.350	29	433.775	46	434.200	63	434.625
13	433.375	30	433.800	47	434.225	64	434.650
14	433.400	31	433.825	48	434.250	65	434.675
15	433.425	32	433.850	49	434.275	66	434.700
16	433.450	33	433.875	50	434.300	67	434.725
17	433.475	34	433.900	51	434.325	68	434.750
						69	434.775